

FELHASZNÁLÓI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ SHELLY VINTAGE

A60/A19 ST64/ST21 G125/G40 OKOSIZZÓ

SHELLY-E27-A60

SHELLY-E27-G125

SHELLY-E27-ST64



Ez a dokumentum fontos műszaki és biztonsági információkat tartalmaz az eszközről, annak biztonságos használatáról és telepítéséről. A telepítés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen és teljes körűen olvassa el ezt az útmutatót és a készülékhez mellékelt egyéb dokumentumokat. A telepítési eljárások be nem tartása hibás működéshez, egészség- és életveszélyhez, törvénysértéshez vagy a jogi és/vagy kereskedelmi garancia megtagadásához vezethet (ha van ilyen). Az Alterco Robotics nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a készülék helytelen telepítéséből vagy nem megfelelő működéséből ered, mivel nem tartja be a jelen útmutatóban található felhasználói és biztonsági útmutatókat. Az Alterco Robotics A60/A19, ST64/ST21, G125/G40 típusú Shelly WiFi szabványhoz izotípj egy szabványos E27/E26 szabványos foglalatban használhatja a fény szabványhozát érdekelben. A Shelly működhet önálló eszközként vagy egy otthoni automatizálási vezérlő tartozékaként.

Specifikáció

	A60/A19	ST64/ST21	G125/G40
Működési feszültség	AC 220-240V/AC 110-130		
Foglalat	E27/E26		
Tejelerő	7 W		4 W
Fényerő	750 lm		260 lm
Színhőmérséklet	2700K		
Fényvisszadási képesség	Ra=80		
Működési hőmérséklet	From -10°C to 40°C		
Eu szabványok	RED 2014/53/EU, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU		
Rádió sugárzó teljesítmény	1mW		
Kommunikáció	WiFi 802.11 b/g/n		
Működési frekvencia	2412-2472 MHz (Max. 2483.5 MHz)		
Rádió sugárzó hatótávolság	13.74 dBm		
Működési távolság (külső)	up to 50 m outdoors,		
(belső)	up to 30 m indoors		
Méret	60x115 mm	64x160 mm	125x155 mm
Teljes áramot energia felhasználás	< 1 W		
IP védettség jelölés	IP20		
Élettartam	15,000 óra		
Higanymentes szára megvilágítás	60W		
Ismeretlen	Egyetlen "null" jelölés		
Tűz fényforrás kialakítása	Tűz - általános		
Öngy. kialakítása	Tűz - általános		

Műszaki információk

- Vezérlés WiFi-n keresztül mobiltelefonról, táblagépről, számítógépről, automatizálási rendszerrel vagy bármilyen más HTTP és/vagy UDP protokollt támogató eszközzel
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Vezérelt elemek: több LED diód
- A Shelly külső kapcsolóval vezérelhető

VIGYÁZATI Áramütés veszélye. A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatását óvatosan kell végrehajtani. használnak (az interneten keresztül).

VIGYÁZATI Ne engedje, hogy a gyermekek juttassanak a készülékkel. Tartsa távol a Shelly távvezérlésre szolgáló eszközöket (mobiltelefonok, táblagépek, számítógépek) gyermekektől.

VIGYÁZATI Kérjük, óvatosan kezelje! A Shelly® VINTAGE TÖRÖKSÉNY!

Bevezetés a Shelly-be

A Shelly® innovatív eszközök családja, amely lehetővé teszi elektromos készülékek távvezérlését mobiltelefonon, számítógépen vagy otthoni automatizálási rendszeren keresztül. A Shelly® WiFi-t használ az azt vezérlő eszközökhöz való csatlakozáshoz. Az eszközök lehetnek ugyanabban a WiFi hálózaton, vagy kívüli hozzáférést. A Shelly® önállóan, otthoni automatizálási vezérlő irányítása nélkül, a helyi WiFi hálózaton, valamint felhőszolgáltatáson keresztül működhet bárhonnan, ahol a Felhasználó internet-hozzáféréssel rendelkezik.

A Shelly® integrált webeszervező rendelkezik, amelyen keresztül a felhasználó beállíthatja, vezérelheti és felügyelheti az eszközt. A Shelly® két WiFi móddal rendelkezik - hozzáférési pont (AP) és kliens mód (CM). A Client Mode (kliens mód) módban való működéshez a WiFi routernek az eszköz hálózati címszáma belül kell lennie. A Shelly® eszközök HTTP protokollon keresztül közvetlenül kommunikálhatnak más WiFi eszközökkel.

Az AP-t a Gyártó beállítja. A Shelly® eszközök akkor is felügyelhetők és vezérelhetők, ha a felhasználó a helyi WiFi hálózattól hatótávolságon kívül tartózkodik. Mindaddig, amíg a WiFi router csatlakozik az internethez. Használható a felhő funkció, amely az eszköz webeszervezőn vagy a Shelly Cloud mobilalkalmazás beállításain keresztül aktiválható.

A felhasználó regisztrálhat és hozzáférhet a Shelly Cloudhoz Android vagy iOS mobilalkalmazáson, vagy bármely internetböngésző és a következő weboldali segítségkérővel: <https://my.shellycloud/>.

Telepítési útmutató

VIGYÁZATI Áramütés veszélye. Mielőtt behelyezné a készüléket a konnektorba/foglalatba, ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva.

VIGYÁZATI A telepítés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen és teljes körűen olvassa el a mellékelt dokumentációt. Az ajánlott eljárások be nem tartása hibás működéshez, életveszélyhez vagy törvénysértéshez vezethet. Az Alterco Robotics nem vállal felelősséget a készülék helytelen telepítéséből vagy működéséből eredő veszteségeket vagy károkat.

VIGYÁZATI A készülék csak olyan elektromos hálózattal használja, amely megfelel az összes vonatkozó előírásnak. Az eszközökre csatlakoztatott elektromos hálózat rövidzárlata károsíthatja az eszközt.

VIGYÁZATI Kérjük, ellenőrizze a készülék üzemi feszültségét és az elektromos hálózat tápfeszültségét a készülék telepítése előtt! A készülék nem ajánlott hálózatra történő telepítése hibás működéshez, életveszélyhez vagy törvénysértéshez vezethet. Az Alterco Robotics nem vállal felelősséget a készülék helytelen telepítéséből vagy működéséből eredő veszteségeket vagy károkat.

JAVASLATI Az eszköz csak akkor csatlakoztatható elektromos áramkörhöz és foglalatokhoz, és vezérelheti azokat, ha azok megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és biztonsági normáknak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Alterco Robotics EOOD kijelenti, hogy a Shelly Vintage A60/A19, ST64/ST21, G125/G40 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://shellycloud.com/devices/shelly-vintage/>

Gyártó: Alterco Robotics EOOD
Cím: Sofia, 1407, 103 Cherni Vrah Blvd. Tel: +359 2 988 7435
Email: support@shellycloud
Web: <http://www.shellycloud>
A kapcsolattartási adatok változásait a gyártó közzéteszi az eszköz hivatalos honlapján: <http://www.shellycloud>

A felhasználó köteles tájékozódni a jelen jótállási feltételek bármilyen módosításáról, mielőtt jogait a gyártóval szemben gyakorolná.
A She® és Shelly® védjegyekhez fűződő minden jog, valamint az eszközökhöz kapcsolódó egyéb szellemi jogok az Alterco Robotics EOOD tulajdonát képezik.



EU-megfelelőségi nyilatkozat

Dokumentumszám/ dátum:	26-1 / 2020-11-06
Gyártó:	Shelly Europe Ltd. (former Alterco Robotics EOOD), UIC 202320104
Cím:	1407 Szófia, 103 Cherni Vrah Blvd., Bulgária
A termék megnevezése:	Shelly Vintage A60, Shelly Vintage ST64
A termék típusa:	Led Lamps
Azonosítószám:	3800235262092 - Shelly Vintage A60, Box x1; 3800235262115 - Shelly Vintage ST64, Box x1; 3800235262832 - Shelly Vintage A60, Box x2; 3800235264386 - Shelly Vintage A60, Pack x4; 3800235262849 - Shelly Vintage ST64, Box x2; 3800235264393 - Shelly Vintage ST64, Pack x4
Utolso frissítés dátuma:	2024-04-19
Dokumentumszám/ dátum:	27-1 / 2020-11-06
Gyártó:	Shelly Europe Ltd. (former Alterco Robotics EOOD), UIC 202320104
Cím:	1407 Szófia, 103 Cherni Vrah Blvd., Bulgária
A termék megnevezése:	Shelly Vintage G125
A termék típusa:	Led Lamps
Azonosítószám:	3800235262108 - Box x1, 3800235264409 - Pack x4
Utolso frissítés dátuma:	2024-04-19

A fent leírt nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

Rendelet/irányelv	Cím
2014/35/EU (LVD)	A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációja.
2014/53/EU (RED)	A rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációja és az 1999/5/EU irányelv hatályon kívül helyezése
2011/65/EU (RoHS 2.0)	Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozása.
2014/30/EU (EMC)	Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációja.

Az ezen irányelveknek való megfeleléssel kapcsolatos további információkért lásd a függelékot.

Aláírták és nevében:

Helyszín, dátum:

Név, Pozíció

Shelly Europe Ltd. (former Alterco Robotics EOOD), UIC 202320104

Szófia, Bulgária, 2024-04-19

Svetozar Iliev (General Manager)